

## OMNITRONIC TM-250 Gürtelsender VHF237.700

VHF-Taschensenderset

Art.-Nr.: 13075014

GTIN: 4026397260014



### Features:

- Set enthält Taschensender und Lavalier-Mikrofon
- Betrieb mit VHF-Festfrequenz 237.700 MHz
- On/Off/Mute-Betriebswahlschalter
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Sendeleistung 8,5 mW
- 3,5-mm-Klinke-Schraubverbindung zu Kopfbügel- oder Lavalier-Mikrofon
- Stromversorgung über 9-V-Block (im Lieferumfang)
- Anmelde- und gebührenpflichtig
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397260014

Gewicht: 0,28 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Batterie:           | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan<br>beiliegend |
| Maße:               | Breite: 6,5 cm<br>Tiefe: 3,2 cm<br>Höhe: 10,7 cm    |
| Gewicht:            | 0,15 kg   |
| Trägerfrequenz:     | VHF 237.700 MHz                                     |
| Modulation:         | FM, F3F   |
| Frequenzstabilität: | <±30 ppm  |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Schwellenwert:       | <0,5 % bei 1 kHz        |
| Audiobandbreite:     | 40-15 kHz ( $\pm 3$ dB) |
| Frequenzhub:         | $\pm 25$ kHz            |
| RF Ausgangsleistung: | 8,5 mW                  |
| Audio Eingang:       | 3,5-mm-Klinke           |

## **Lieferumfang:**

---