

EUROLITE Set 2x LED TMH-X5 + Case

2x Washlight mit 12-W-COB-LEDs inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 2000116

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 19 x 12-W-COB-LED mit RGBW-Farben, aufgeteilt in 3 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Motorischer Zoom mit 1-55° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Verschiedene Muster und Bewegungsabläufe über DMX einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Neutrik PowerCon-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 19 LEDs 12 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-X5 mit Rollen

Logistic

- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version</h2>Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 41,60 kg

EUROLITE LED TMH-X5 Moving-Head Wash Zoom

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	220 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 12 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	20; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 55°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2753 lx, 6m: 699 lx Eng grün (G) 3m: 4727 lx, 6m: 1188 lx Eng blau (B) 3m: 1159 lx, 6m: 300 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 6480 lx, 6m: 1678 lx

Eng alle 3m: 11980 lx, 6m: 3074 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 44 cm
Gewicht:	11,10 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X5 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach mitte:	10,5 cm x 38 cm x 31 cm
Gerätefach:	38 cm x 31 cm
Innenmaße:	38 cm x 31 cm
Maße:	Breite: 76,5 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	19,40 kg

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 2 x Omega-Bügel