

PSSO Set WISE TWO + 2x Kon. Funkmikrofon 823-832/863-865MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. 2x Kondensator-Funkmikrofon

Art.-Nr.: 20000785

GTIN: 4026397685602

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:****PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz**

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 45 Preset-Kanäle in 5 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's

Lieferumfang**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397685602

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 3 x Antenne, 2 x BNC Kabel, 1 x Klinke Kabel, 1 x Adapterkabel, 4 x Fuß, 2 x Halter, 2 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Batterie

PSSO WISE Kondensator-Funkmikrofon 823-832/863-865MHz

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Kondensator-Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Richtcharakteristik: Superniere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Mehrfarbiges LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 3,74 kg

PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 1500 mA
Gesamtanschlusswert:	8 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon -32 dB bis +4 dB Ausgang: -32 dB bis +4 dB
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Diversity:	True-Diversity
Parallelbetrieb:	Max. 26 Sender in 3 Bändern
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	45 Frequenzen schaltbar In 5 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar

Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Ausgang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: für Kaskadierung über 2 x BNC (W)
Kanäle:	Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke
Schalter:	Low-Cut-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,91 kg

PSSO WISE Kondensator-Funkmikrofon 823-832/863-865MHz

Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Superniere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB bis +4 dB
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	50 mW (HI); 10 mW (LO)
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten
Farbcode:	Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	0,42 kg