

## RELACART Set UR-222S Bodypack mit HM-600S Headset

Art.-Nr.: 2000938

GTIN: 4026397710922



**Listenpreis: 379.61 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Multifrequenz-Funkempfänger mit Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 2 x Antenne, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 8 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Tasche

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710922

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

#### RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Regelbare Eingangsverstärkung
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Sender

- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- OLED Display

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

Gewicht: 2,17 kg

---

### RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	3 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	<0,7 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 80m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Schaltbandbreite:	11 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Parallelbetrieb:	Max. 9 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF- Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 8 V

Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M)  
Einbauversion

Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke  
(unsym.)

---

Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	1,95 kg

---

#### **RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset**

---

Parallelbetrieb:	Max. 9 Sender
Gewicht:	0,21 kg
Sender	
Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Gain:	0 dB -6 dB -12 dB
Reichweite:	Bis zu 80m
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Schaltbandbreite:	11 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW (LO); 40 mW (HI)
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	OLED Display
Steuerelemente:	Sendeleistungsschalter (high-low)
Anschlüsse:	Ausgang: Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 8,4 cm
Gewicht:	0,174 kg
Mikrofon	
Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	2-10V DC

---

Kabellänge:	1,2 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 5 mm x 6 mm
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	-47 dB
Impedanz:	1800 Ohm
Steckertyp:	Mini-XLR (W) 4-pol
Farbe:	Hautfarben
Gewicht:	0,028 kg