

## EUROLITE freeDMX PRO 512 Wi-Fi Interface

Drahtloses WLAN-DMX-Interface für Apps & Programme wie Light Captain

Art.-Nr.: 51860131

GTIN: 4026397696592



### Features:

- Drahtloses WLAN-DMX-Interface für eine drahtlose Lichtsteuerung von Ihrem Tablet oder PC
- Empfängt die Steuersignale über das Netzwerk und leitet diese per Kabel an die DMX-Kette weiter
- Kompatibel mit iOS und Android-Geräten
- Die online verfügbare Fixture Library der Apps wird ständig aktualisiert und enthält bereits über 300 Geräte von Eurolite und Futurelight - neue Geräteprofile legen Sie ganz leicht per Editor an
- Ansteuerbar über DMX; Light´J App; WLAN; Light Captain App; QuickDMX über USB (optional)
- Konfiguration über integrierten Webserver
- Access-Point- und Infrastructure-Mode
- Interner Speicher für 1 DMX-Stimmung
- DMX-Durchschleifmöglichkeit und Merge-Modus
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Befestigungswinkel für Rackeinbau, Tisch- und Traversenmontage als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 60m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Mehrfarbiges TFT Display
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 etherCON (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit z.B. FreeStyler, DMXControl 3, PC\_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Verleiher; Video- und Fotografie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397696592

Gewicht: 0,83 kg

Länge: 0,33 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,06 m

## Technische Daten:

---

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über RJ-45 etherCON (W) Einbauversion, 10 Mbit/s Standard: IEEE 802.3u
Ansteuerung:	DMX; Light´J App; WLAN; Light Captain App; QuickDMX über USB (optional)
Reichweite:	Bis zu 60m im Freien Bis zu 30m in Gebäuden
Frequenzband:	2,4 GHz
Antennenverstärkung:	2 dBi
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
USB-Anschluss:	Typ C, 1 A
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
PC connect:	Z.B. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) über RJ-45 etherCON (W) Einbauversion
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 4,1 cm
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

## Lieferumfang:

---

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Antenne