

EUROLITE FD-36+1 DMX Dimmer Panel

Einfacher DMX-Controller für 36 Kanäle mit Master-Regler

Art.-Nr.: 70063835

GTIN: 4026397749991



Features:

- Einfacher DMX-Controller zur bequemen Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle (z. B. Scheinwerfer und Dimmer)
- Einfach anschließen und bedienen ohne aufwendige Programmierung
- 12 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts in 3 Gruppen
- 1 Masterfader
- Kompaktes Design
- Kann bis zu 36 DMX-Kanäle senden
- Tischpultgehäuse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397749991

Gewicht: 1,83 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 75 mA Oder 9V DC 75 mA |
| Gesamtanschlusswert: | < 1 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss beiliegend |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan (nicht im Lieferumfang) |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 36 |

| | |
|-----------------|---|
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; QuickDMX |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Displaytyp: | 2 x 3 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Metall, lackiert |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse |
| Maße: | Länge: 34 cm Breite: 14 cm Höhe: 6 cm |
| Gewicht: | 1,55 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel