

EUROLITE LCD-8 DMX Dimmersteuerung

Lichtsteuerung 8 Kanäle

Art.-Nr.: 70064591

GTIN: 4026397119046



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kann als DMX-Steuerung oder analoge Lichtsteuerung (8 Kanäle) eingesetzt werden
- 8 Kanalfader mit LED
- Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
- LED-Anzeige aller Modi
- 0/10 V-Kanalausgang über zwei 8-polige DIN-Buchsen
- 48 eingebaute Programme
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audioeingang über Cinch-Buchse
- Spannungsversorgung entweder über mitgeliefertes Netzteil oder über 18-20 V Lichtendstufe
- Rackeinbau
- Nur für professionelle Anwendung

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Lieferumfang

- 1 x Gerät

Logistic

EAN / GTIN: 4026397119046

Gewicht: 3,35 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 6,5 cm
Akkutyp:	1 x Nickel-Metallhydrid 3,6 V, über mitgeliefertes 15-18 V DC, 300 mA Netzteil oder optionales Dimmerpack
Anzahl Steuerkanäle:	8
Integrierte Programme:	48
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Cinch
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Analoger Ausgang:	2 x 8-polige DIN-Buchse, 4 Kanäle
Ausgangsspannung:	0/10 V DC
Maße (L x B x H):	483 x 132 x 65 mm Rackeinbau mit 3 HE
Mindesteinbautiefe:	90 mm
Gewicht:	2,2 kg