

FUTURELIGHT DMX Split 6 Splitter CRMX

6-facher Splitter und DMX-Funkempfänger (2,4 GHz) zur Truss- & Wandmontage

Art.-Nr.: 70064822 GTIN: 4026397726329











Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 6 DMX-Ausgänge
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Ansteuerbar über DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Extrem geringe Latenz
- Mit Halterung für Wandmontage

Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Antenne, 1 x Montagebügel,
2 x Gurt, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726329

Gewicht: 1,60 kg Länge: 0.23 m Breite: 0.18 m Höhe: 0.13 m

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
	6 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung
Ansteuerung:	DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Reichweite:	Bis zu 500m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 10 Sender
Antennenverstärkung:	5 dBi
Latenz:	< 5 ms
Modulation:	GFSK
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
	Halterung für Wandmontage
Status LED:	DMX, Pairing, Power, Pegelanzeige
Maße:	Länge: 13,7 cm
	Breite: 12,2 cm
	Höhe: 11,2 cm
Gewicht:	1,20 kg