

## EUROLITE LVH-5 Autom. Video-Umschalter

Automatischer Video-Umschalter 4:1

Art.-Nr.: 81013205

GTIN: 4026397324808



### Beschreibung:

#### AUTOMATISCHER VIDEO-UMSCHALTER 4:1

Der LVH-5 dient dazu Videosignale von bis zu vier verschiedenen Quellen auf einen Ausgang umzuschalten. Die Umschaltung erfolgt automatisch und wird durch Kontroll-LEDs angezeigt. Das Zeitintervall ist regelbar. Jeder Kanal verfügt über eine Vorrangstaste zum Unterbrechen des sequentiellen Betriebs. Jeder Eingang hat einen Parallelausgang zum Durchschleifen des Eingangssignals. Über die Open-Collector-Ausgänge können andere Geräte gesteuert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über Schraubanschlüsse. Das Gerät ist kompatibel zu NTSC- und PAL-Systemen.

### Features:

- Automatisches Schalten von Videosignalen
- Umschaltzeit einstellbar
- 4 Eingänge mit Durchschleifausgang über BNC-Stecker
- Jeder Kanal mit Vorrangstaste und LED-Kontrollanzeige
- Open-Collector-Ausgänge zur Steuerung anderer Geräte
- NTSC- und PAL-kompatibel
- Superkompaktes Metallgehäuse
- 12-24 V DC Spannungsversorgung über Schraubanschlüsse (Netzteil nicht inklusive)

### Technische Daten:

Stromversorgung: 12-24V DC 110 mA

Frequenzbereich: 10 - 10000000 Hz

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397324808

Gewicht: 0,46 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.06 m

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geräuschspannungsabstand:    | >70 dB                                                    |
| Übersprechdämpfung:          | >55 dB                                                    |
| Maße:                        | Breite: 14,6 cm<br>Tiefe: 7,8 cm<br>Höhe: 4,2 cm          |
| Gewicht:                     | 0,40 kg                                                   |
| 4 x Video-Eingänge:          | 5 kOhm (in Brücke), 75 Ohm (mit Abschluss), BNC           |
| 5 x Video-Ausgänge:          | 75 Ohm, BNC (4 Durchschleifausgänge, 1 Verstärkerausgang) |
| 4 x Open-Collector-Ausgänge: | 50 mA, Schraubanschlüsse                                  |
| Verstärkung:                 | 0 dB/ 75 Ohm Belastung                                    |
| Normaler Betriebspegel:      | 0,5-1 Vss                                                 |
| Aus-Abschwächung:            | 65 dB                                                     |
| Differentialphasengang:      | 0,3°                                                      |

### **Lieferumfang:**