

OMNITRONIC Table de mixage de divertissement EM-280

Table de mixage stéréo à 8 canaux avec 2 sorties de zone réglables, 19"

Réf. : 10007097

GTIN: 4026397714340



Caractéristiques:

- 1 entrée microphone XLR supplémentaire avec réglage de niveau dans le canal 1
- Niveau d'entrée nominal commutable entre +4 dBu et -10 dBV
- Indicateurs de signal et de saturation dans chaque canal
- Indicateurs de niveau stéréo à 4 chiffres dans les deux bus de sortie
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714340

Poids: 3,65 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>92 dB Line
	>65 dB microphone
Distorsion harmonique:	Line <0,9 % avec 1 kHz

Gain:	Mic/Line 18 dB
Couleur du boîtier:	Noir
Éléments de commande:	Commutateur Groundlift
État LED:	Power, Indicateur de niveau maître, Signal, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 8 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Sortie: Master via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Sortie: AUX via 1 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 1 x Mono + Stéréo avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, commutateur pré-post, Contrôle du gain Canal d'entrée: 7 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, commutateur pré-post Entrée du bus maître: 2 x Stéréo via câble jack, commutateur de bus maître de routage Sortie maître: 2 x Mono + Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif, commutateur mono stéréo Sortie du bus maître: 1 x Stéréo via câble jack Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, commutateur de bus maître de routage
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 28,0 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	3,06 kg

Contenu de la livraison:

1 x table de mixage
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x câble RCA