

## OMNITRONIC EM-640B Entertainment Mixer

Mixeur d'installation 3 zones, noir

Réf. : 10007106

GTIN: 4026397419160



### Caractéristiques:

- 3 zones with routing facility of all input channels as desired
- 4 input channels with gain controls, peak LED and smooth dual-rail channel faders
- 2 microphone channels with level control, 2-way equalizer, talkover and on/off button
- Prefader listening (cue) to stereo input channels and zone outputs via adjustable headphones output
- Zone outputs with level control, 3-way equalizer and 10-digit LED level meter
- Inputs: 6 x line (stereo RCA); 2 x line/phono (stereo RCA), switchable; 2 x microphone (XLR/6.3 mm jack) and headphones (6.3 mm jack)
- Outputs: 3 x master (optionally 3-pin XLR or stereo RCA)
- Operation via supplied power unit
- Rack installation, 4 U
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397419160

Poids: 4,20 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.16 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz 12V 1500 mA
Puissance totale de raccordement:	35,00 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)  Tramite

Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>65 dB
Distorsion harmonique:	<0,03 % avec 1 kHz
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, talkover
État LED:	Indicateur de niveau maître, Pic, CUE, power, talkover; routage, ON AIR
Connexions:	<p>Entrée: microphone via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable</p> <p>Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo</p> <p>Entrée: Line via 6 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: Master via 3 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: Master via 6 x XLR 3 broches</p> <p>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)</p>
Canaux:	<p>Canal de microphone: 2 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ 100 Hz / 10 kHz, Contrôle du gain, commutateur de bus maître de routage, Commutateur ON AIR, commutateur Talkover</p> <p>Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz, Contrôle du gain, commutateur de bus maître de routage, Commutateur CUE</p> <p>Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader, Contrôle du gain, commutateur de bus maître de routage, Commutateur CUE</p> <p>Sortie maître: 3 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif, Commutateur de source</p> <p>Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif</p>
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
Dimension:	<p>Largeur : 48,3 cm</p> <p>Profondeur : 11 cm</p> <p>Hauteur : 17,8 cm</p>
Poids:	3,70 kg

### **Contenu de la livraison:**