

## OMNITRONIC Boîtier DI actif LH-065

Boîtier DI 1 canal, actif

Réf. : 10355065

GTIN: 4026397194913



### Caractéristiques:

- 1 entrée de signal asymétrique à haute impédance, au choix XLR ou jack 6,3 mm
- 1 sortie XLR symétrique à basse impédance
- Prises jack 6,3 mm pour le passage en boucle d'un instrument
- Convertit les signaux de ligne asymétriques (par ex. d'instruments) en signaux de sortie XLR symétriques pour le raccordement à une table de mixage
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Les câbles peuvent passer sous le boîtier
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397194913

Poids: 0,75 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.10 m

### Données techniques:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Classe de protection:  | SK III                                       |
| Batterie:              | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint |
| Plage de fréquence:    | 10 - 30000 Hz                                |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz                            |
| Impédance:             | Entrée: 470 kOhm<br>Sortie: 600 Ohm          |
| Atténuation d'entrée:  | 0 dB, -20 dB, -40 dB; commutable             |
| Couleur du boîtier:    | Argenté                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur<br>Groundlift, Commutateur de sensibilité à l'entrée   |
| Connexions:           | Entrée: 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Lien: 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Niveau max.:          | Sortie: +6 dBu  |
| Dimension:            | Largeur : 15 cm<br>Profondeur : 13 cm<br>Hauteur : 6 cm   |
| Poids:                | 0,54 kg   |

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Batterie