

INTUSONIC HPA41 4-zone Paging Station

4-zone paging station with customizable auto chime player

Réf. : 12604192

GTIN: 4026397758139



Description:

The INTUGRID HPA41 is part of the modular and flexible family of INTUGRID system components and serves as a paging station for systems up to 4 zones. Unique in its approach, it contains an on-board chime player. Once this is activated, the chime will play first once the paging is invoked, thus saving the operator from the discomfort of triggering the chime separately.

To customize the experience, the factory chime sound can be overwritten via the IntuLink bus or changed by swapping the memory IC. For further convenience of less experienced users, a microphone level indicator shows whether the distance to the microphone is correct.

Zones can either be paged all at once or via a preselection, which can be cleared by the touch of a button. Chime and microphone volumes are adjustable by separate rear-panel controls, and the professional-grade external symmetrical power supply (SPA12) allows high-headroom audio.

Caractéristiques:

- 4 zone selective paging
- All zone paging
- Auto-chime player with exchangeable chime sounds
- Microphone à col de cygne, électret
- Boîtier du pupitre
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397758139

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Type:	Microphone à col de cygne
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 15V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Mini XLR (F) 3 broches câble d'alimentation à prise euro ci-joint Tramite
Type de micro:	Électret Dimension : Ø 13 mm x 60 mm
Connexion au réseau:	2x RJ-45 (F) version encastrable
Alimentation fantôme:	15 V DC
Couleur du boîtier:	Noir mat; anthracite mat
Sortie de la zone:	4 zones commutables
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, chime button, clear button
État LED:	Speech-Level
Connexions:	Entrée: RS 485 via 1 x RJ-45 (F) version encastrable Sortie: RS 485 via 1 x RJ-45 (F) version encastrable
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Poids:	0,90 kg
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 6 cm
Dimension:	Longueur : 28 cm Diamètre : Ø 2,7 cm

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x microphone
- 1 x protection contre le vent
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi