

RELACART Émetteur Diversity In-Ear PM-160

Émetteur sans fil stéréo In-Ear à signal pilote (PLL)

Réf. : 13055216
GTIN: 4026397537062



L'article n'est plus disponible.

Description:

The PM-160 is a sturdy in-ear monitoring system delivering outstanding sound for live music, theatre and voice applications. Diversity technology guarantees optimum reception quality without interference or dropouts. The system can be operated in mono and stereo mode. The bodypack receiver is 190 g light and offers perfect wearing comfort.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537062
Poids: 2,28 kg
Longueur: 0.40 m
Largeur: 0.31 m
Hauteur: 0.07 m

Caractéristiques:

- Wireless stereo transmitter with 32 preset channels for in-ear monitoring with practical transport bag
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- LCD for channel/frequency, AF audio level and user-definable name
- Stereo or mono/mix mode
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- RF output power Hi/Low adjustable
- 2 line inputs via balanced combo mounting jacks XLR/6.3 mm
- 2 feed-through outputs (loop)
- Adjustable headphones output
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)
- A une portée de jusqu'à 100m par visibilité
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Monochrome Écran LCD
- Boîtier du pupitre

- (19") 48,3 cm installation en rack possible

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x câble jack, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x sac, 3 x Étrier, 8 x vis

Données techniques:

Type:	Retour de scène in-ear
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>105 dB
Portée:	Jusqu'à 100m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz
Bande passante:	11 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,0005 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM, Stéréo
Sélection de la fréquence:	32 fréquence commutable
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation, commutateur d'émission (high-low)
Connexions:	Antenne via 1 x BNC (F) Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,02 kg