

## RELACART Microphone à col de cygne UHF UD-1 pour WAM-402

Microphone à col de cygne UHF pour modèles WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Réf. : 13055227

GTIN: 4026397650662



### Caractéristiques:

- Microphone UHF col de cygne avec technologie PLL
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Réglage de gain et commutateur Low Cut
- A une portée de jusqu'à 60m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 8 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Écran LCD
- Indicateur de charge

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397650662

Poids: 1,30 kg

Longueur: 0.12 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.45 m

### Données techniques:

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Type:                    | Microphone à col de cygne                       |
| Alimentation électrique: | 3V CC                                           |
| Branchement électrique:  | Pile/batterie<br>Tramite                        |
| Type de micro:           | Condensateur                                    |
| Batterie:                | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Low Cut:                 | 120Hz, commutable                               |
| Gain:                    | Entrée: $\pm 10$ dB                             |

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée:                    | Jusqu'à 60m                                                                                    |
| Bande de fréquences:       | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz                                                               |
| Bande passante:            | 11 MHz                                                                                         |
| Stabilité de fréquence:    | ± 0,0005 %                                                                                     |
| Fonctionnement parallèle:  | Max. 8 Émetteur                                                                                |
| Puissance de sortie RF:    | 10 mW                                                                                          |
| Modulation:                | FM                                                                                             |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran:              | Écran LCD                                                                                      |
| Écran:                     | Indicateur de charge , Fréquence , Canal                                                       |
| Éléments de commande:      | Commutateur d'émission (high-low)                                                              |
| Connexions:                | Entrée: microphone via XLR (F) 3 broches<br>version encastrable                                |
| Commutateur:               | Commutateur marche/arrêt; Commutateur Low-Cut                                                  |
| Matériau:                  | Métal                                                                                          |
| Couleur:                   | Noir                                                                                           |
| Dimension:                 | Largeur : 11,5 cm<br>Profondeur : 14 cm<br>Hauteur : 48,5 cm                                   |
| Poids:                     | 0,83 kg                                                                                        |

## Contenu de la livraison:

1 x microphone  
 1 x protection contre le vent  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité