

PSSO PXS TWO 2-channel True Diversity Receiver 470-510 MHz

License-free true diversity wireless receiver with auto scan, 3-band EQ & TFT color displays

Réf. : 13063503

GTIN: 4026397743999



Caractéristiques:

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- Réglage automatique de la fréquence
- Spectrum analysis to identify interference frequencies
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- A une portée de jusqu'à 200m
- Jusqu'à 28 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran TFT
- Indicateur de charge

Logistique

EAN / GTIN: 4026397743999

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1500 mA
Puissance totale de raccordement:	6 W
Classe de protection:	SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	30 - 19000 Hz
Rapport signal/bruit:	>112 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 200m
Bande de fréquences:	UHF 470 - 510 MHz
Diversity:	True Diversity
Bande passante:	40 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,001 %
Fonctionnement parallèle:	Max. 28 Émetteur
Sélection de la fréquence:	Fréquence scannable automatiquement
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Écran:	Fréquence , Groupe , Canal , indicateur de charge; intensité du signal RF , niveau audio AF , Antenne A/B , Sourdine
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Exit, sync palpeur
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) 11,54 V Sortie: Antenne via 2 x BNC (F) Sortie: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Égaliseur:	Régulateur 3 bandes
Port USB:	2 x type C
Matériau:	Métal
Cotes d'installation:	27 cm x
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,1 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	2,88 kg
Dimension:	Longueur : 100 cm

Contenu de la livraison:

- 1 x récepteur
- 2 x Antenne
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 2 x Câble USB
- 2 x câble jack
- 2 x Câble BNC
- 4 x pied
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité