



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397697551

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

Récepteur DMX sans fil fonctionnant avec une batterie 2,4 Ghz

- Adaptateur XLR (femelle) à 3 pôles compacte avec antenne intégrée
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Processeur ARM 32 bits pour une transmission sans délai

- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Mode de groupe
- Indicateur de fonction LED multicolore
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 20h
- Commandé via QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

## Données techniques:

---

Poids: 0,42 kg

---

### EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
5V CC 1000 mA

---

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)  
version encastrable câble d'alimentation pour  
raccordement au réseau USB A (inclus dans la  
livraison)  
Tramite

---

Canaux DMX: Sortie 512

---

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches

---

Commande: QuickDMX; DMX; plug and play

---

Portée: Jusqu'à 400m

---

Fréquence porteuse: 2,4 GHz

---

Fonctionnement parallèle: Max. 6 Émetteur

---

Puissance de sortie RF: 19 dBm

---

Modulation: GFSK

---

Couleur: Argenté

---

Dimension: Longueur : 21,2 cm  
Diamètre : Ø 1,8 cm

---

Poids: 0,15 kg

---

### EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

Alimentation électrique: 5V CC

---

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)  
version encastrable câble d'alimentation pour  
raccordement au réseau USB A (inclus dans la  
livraison)  
Tramite

---

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh

---

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 20h

---

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches

---

Commande: QuickDMX; plug and play

---

Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 9,50 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,14 kg

## Contenu de la livraison:

---

### 1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble USB

### 2 x EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble USB