

## EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

Réf. : 70064700

GTIN: 4026397509526



### Caractéristiques:

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397509526

Poids: 0,21 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
5V CC 1000 mA

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)  
version encastrable câble d'alimentation pour  
raccordement au réseau USB A (inclus dans la  
livraison)

	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,15 kg

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB