

OMNITRONIC Amplificateur de mixage MPZ-650.6P

Réf. : 80709755

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 6 zones, lecteur audio & télécommande IR, zones commutables, 650 W

GTIN: 4026397504064



Description:

Enormous reliability with a maximum of flexibility

The Omnitronic MPZ-650.6P ELA mixer amplifier is your reliable partner for ELA sound reinforcement systems. Thanks to its 19" format, it is ideally suited for both mobile and permanent installations.

Outputs for ELA loudspeakers with 70 V and 100 V audio transformers or 4-16- Ohm loudspeakers leave nothing to be desired. In addition, you can also connect a device with line level (e.g. mixing console) to the line output. With 6 mixable inputs you are always flexible. Connect up to 3 microphones and 3 line level devices.

Control your ELA speakers conveniently via the 6 zone outputs of the MPZ-650.6P. They can be switched separately on the front panel. For you, this means the greatest possible adaptability when implementing your sound reinforcement concept.

The MPZ-650.6P also offers you an MP3 player with infrared remote control and blue backlit LCD display. It has both an SD card slot and a USB port. So you can spontaneously and flexibly play music titles from a storage medium of your choice.

Make yourself heard!

The microphone input at the front has an adjustable priority switch. It allows you to make important announcements with automatic, continuously adjustable level reduction of all signals. You can also use the gong to draw attention to your announcement.

Protective functions

A fan protects the interior of your MPZ-650.6P from overheating. In addition to a switch-on delay, it has protection circuits against overvoltage and short-circuits. In these cases, your loudspeakers are electrically isolated from the amplifier. This protects both the MPZ-650.6P and your speakers from damage.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397504064

Poids: 18,20 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.18 m

Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
 - 6 sorties de zone ELA (100 V), commutables séparément sur le panneau avant
 - Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
 - Emplacement pour carte SD et port USB
 - Navigation dans les dossiers et fonctions de répétition (Repeat 1, All)
 - 2 entrées microphone à l'arrière (jack 6,3 mm, asym.)
 - 1 entrée microphone frontale (combinaison XLR/jack 6,3 mm, asym.) sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
 - Toutes les entrées microphone avec des réglages de volume séparés
 - 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
 - 1 sortie ligne (RCA stéréo)
 - Gong, commutable
 - Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
 - Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
 - Régulateur master pour le signal de sortie
 - (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
 - Très efficace flux d'air Front to Rear
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness
- lecteur audio**
- Commandé via Télécommande infrarouge
 - Écran LCD

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1300,00 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	650 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 8 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	80 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Sortie de la zone:	6 zones commutables
Commutation:	Class AB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, Talkover réglable
Circuit de protection:	Limitation de courant; Court-circuit; Temporisation de démarrage; Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit
État LED:	Power, Fault, Indicateur de niveau
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)

Entrée: microphone via 1 x câble jack
XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version
encastrable

Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V

Sortie: Enceinte via borne à visser

Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo

Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono
Nombre de fichiers:	Max. 999
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,5 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	16,25 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD
Type d'écran:	Écran LCD
Format de la musique:	MP3
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi