

## OMNITRONIC Transformateur ELA-100V-2-L

Transformateur 100 V pour appareils à entrée ligne

Réf. : 80711500

GTIN: 4026397756814



### Caractéristiques:

- Sortie RCA et XLR, asymétrique
- Niveau de sortie de ligne réglable (0 - 1,7 V pour une tension d'entrée de 100 V)
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Boîtier en acier robuste
- Pas besoin d'alimentation en tension ou batterie
- Avec Lens head fitting

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397756814

Poids: 0,87 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.09 m

### Données techniques:

Impédance:	Technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	2x Ø 14mm Lens head fitting
Connexions:	Entrée: technologie PA 100 V via borne enfichable à vis Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA (F) version encastrable
Matériau:	Acier, verni
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 5,5 cm

Poids: 0,75 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Appareil
- 1 x borne enfichable à vis
- 1 x tournevis
- 1 x Mode d'emploi