

OMNITRONIC XPA-3004 Amplifier

4-channel PA amplifier with integrated limiter, 4 x 750 W / 4 ohms, 4 x 500 W / 8 ohms

Art.n.: 10451038

GTIN: 4026397594959



Features :

- 3 modalità di funzionamento regolabili (stereo, parallelo o ponte)
- Sensibilità di ingresso regolabile
- Regolatore di livello per canale
- Indicatore LED per ciascun canale per il circuito di protezione attivato (Protect) e indicatore di controllo a 5 vie con LED a clip
- Signal inputs via XLR connectors
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Architettura di classe H
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397594959

Peso : 20,60 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 700 W 1/8 Power

Potenza in uscita: 4 x 750 W RMS (4 Ohm)

4 x 500 W RMS (8 Ohm)

2 x 1500 W RMS ponticellato (8 Ohm)

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Commutazione:	Class H
Tempi di salita:	>10 V/μs
Fattore di smorzamento:	>200
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore di sensibilità di ingresso
Circuito di protezione:	Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale; Ritardo d'attivazione
LED di stato:	Power, Indicatore di livello, clip, bridged, protect
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 4 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: altoparlante (Bridge) via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Sensibilità di ingresso:	0,775 V; 1,4 V , commutabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 41,5 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	19,20 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
 1 x Manuale d'uso
 4 x piede
 4 x viti
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione