

OMNITRONIC XDA-1002 amplificatore di classe D

Art.n.: 10451635

Amplificatore PA stereo in class D con alimentatore switching, 2 x 510 W RMS (4 Ohm), 2 x 300 W RMS (8 Ohm) (GTIN 4026397580143)



Features :

- Amplificatore PA stereo in tecnologia Classe D e alimentatore switching
- Peso e altezza ridotti grazie all'alimentatore switching integrato
- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte)
- 2 regolatori di livello
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397580143

Peso : 4,65 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	210 W 1/8 Power
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	2 x 510 W RMS (4 Ohm) 2 x 300 W RMS (8 Ohm) 1000 W RMS ponticellato (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Intervallo di frequenza:	30 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,02 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Gain:	36 dB
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore modale (Stereo/Bridge), Interruttore Groundlift
Circuito di protezione:	Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale; Ritardo d'attivazione; Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, protect, Limite
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Link: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Sensibilità di ingresso:	1,25 V
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 24 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	4,03 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione