

INTUSONIC PAA71+ Microphone Line Mixer

Mixer linea microfono, 7 canali

Art.n.: 12604190

GTIN: 5060502923615



Prezzo di listino: 315.35 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The INTUWORX PAA71+ is a 7-channel mic/line mixer with an improved design. As the perfect center of any installed sound system, it offers 5 multi-purpose inputs which can either be fed with a balanced microphone signal or an unbalanced stereo line signal. One further balanced stereo line level input is specifically useful for sources at larger distance; the same input can be switched to receive its input signal from the 3.5mm TRS jack on the front, or the built-in LINKOUSTIC 5.2 wireless audio link. An additional dedicated microphone input with adjustable talkover (priority) provides control over announcements. Every input -- with the exception of the balanced stereo input -- is equipped with rear-panel gain control and a front-panel 2-band equalizer. The external shutdown and emergency signal input connections allow integration with central announcement and evacuation systems where required. The adjustable monitor output can either feed a stereo headphone or a balanced mono output.

Features :

- 5 stereo inputs mic/line, switchable
- 1 stereo input AUX/Wireless Audio Link, switchable
- 1 additional microphone input on rear-side with adjustable talkover function
- Uscita monitor regolabile
- External shutdown and emergency signal connections
- Ogni ingresso del microfono con tensione virtuale commutabile (12 V)
- Controllabile via LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 5060502923615

Peso : 3,25 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 12 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>82 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Tensione virtuale:	12 V DC
Attivazione:	LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Nome del dispositivo Bluetooth:	LINKOUSTIC
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Controllo del volume per canale, Regolatore master, Interruttore stereo mono; Talkover regolabile
LED di stato:	Power, Pairing, Indicatore di livello
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: AUX via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 5 x RCA stereo Ingresso: microfono via 6 x morsetto a vite Ingresso: Emergency via 1 x morsetto a vite Ingresso: interruttore di silenziamento via 1 x morsetto a vite Uscita: Master via 2 x morsetto a vite Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: zone via 1 x morsetto a vite
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Stereo with Interruttore Line-Line-Bluetooth, channel control via manopola, Interruttore sorgente Canale di ingresso: 5 x Mono + Stereo with interruttore Mic-Line via RCA or screw plug-in terminal, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno Canale di ingresso: 1 x Mono via morsetto a vite, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno, Talkover regolabile Uscita master: 1 x Mono + Stereo via morsetto a vite, channel control via manopola Rec. Uscita: 1 x Stereo via RCA Uscita per auricolari: 1 x Mono + Stereo via jack or screw plug-in terminal, channel control via manopola
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm

Misure:	Larghezza: 48,3 cm
	Profondità: 19 cm
	Altezza: 4,4 cm
Peso:	2,70 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
11 x morsetto a vite
1 x connettore
4 x piede
1 x Antenna
1 x Manuale d'uso