

PSSO PXS ONE 1-channel True Diversity Receiver 640-690 MHz

License-free true diversity wireless receiver with auto scan, 3-band EQ, TFT color display & rack kit

Art.n.: 13063501

GTIN: 4026397743982

**L'articolo non è più disponibile.****Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- Impostazione automatica della frequenza
- Spectrum analysis to identify interference frequencies
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- Custodia per mixer
- Portata fino a 200m
- Fino a 28 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo TFT
- Indicatore del livello di carica
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397743982

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	3,6 W
Classe di protezione:	CL III

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	30 - 19000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>112 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 200m
Banda di frequenza:	UHF 640 - 690 MHz
Diversity:	True Diversity
Intervallo di commutazione:	50 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,001 %
Sistema parallelo:	Massima 28 Trasmettitore
Selezione frequenza:	Frequenze scansionabili automaticamente
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Schermo:	Frequenza , Gruppo , Canale , Indicatore del livello di carica; Potenza del segnale RF , Livello audio AF , Antenna A/B , Mute
Controlli:	Interruttore di rete, Encoder, Exit, sync tasto
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) 11,54 V Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Equalizzatore:	Regolatore a 3 bande
Collegamento USB:	2 x type C
Materiale:	Metallo
Dimensioni di installazione:	23,5 cm x
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 21,2 cm Profondità: 25 cm Altezza: 4,53 cm
Peso:	1,80 kg
Misure:	Lunghezza: 100 cm
Misure:	Lunghezza: 53 cm

Contenuto della confezione:

1 x ricevitore
 2 x Antenna
 1 x alimentatore esterno
 4 x piede
 1 x Cavo USB
 1 x cavi jack
 2 x Cavi BNC
 2 x Staffa di montaggio
 4 x viti
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità