

## PSSO Set WISE ONE + BP + cuffia 638-668MHz

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con trasmettitore tascabile e microfono ad archetto

Art.n.: 2000778

GTIN: 4026397685534



### Features :

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivipalestre; Concerti/FOH's
- <p>PSSO WISE Bodypack 638-668MHz
- <h2 class="featureSatz">Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL</h2>ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397685534

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.27 m

- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Multicolore Schermo LCD
- <p>PSSO WISE Headset for Bodypack
- <h2 class="featureSatz">Microfono ad archetto per trasmettitore tascabile WISE</h2>Direttività: Di forma sferica

## Dati tecnici :

---

Peso: 2,01 kg

---

### PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tipo:                        | Ricevitore  |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15V DC 800 mA  |
| Potenza totale installata:   | 4 W   |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)  |
| Numero di canali:            | 1   |
| Intervallo di frequenza:     | 50 - 20000 Hz   |
| Rapporto segnale-rumore:     | >96 dB  |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz  |
| Gain:                        | Microfono -32 dB a +4 dB<br>Uscita: -32 dB a +4 dB  |
| Massima:                     | Fino a 60m a vista  |
| Banda di frequenza:          | UHF 638 - 668 MHz   |
| Diversity:                   | True Diversity  |
| Sistema parallelo:           | Massima 26 Trasmettitore in 3 bande   |
| Modulazione:                 | FM  |
| Selezione frequenza:         | 100 frequenze commutabili<br>In 10 groups<br>Frequenze scansionabili automaticamente  |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD   |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder  |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso<br>Uscita: mic/line via 1 x XLR a 3 poli<br>Uscita: mic/line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso |
| Canali:                      | Canale del microfono: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack  |
| Interruttore:                | Interruttore low-cut  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Materiale:                | Metallo   |
| Colore:                   | Nero  |
| PC connect:               | , Firmware aggiornabile   |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure:                   | Larghezza: 21 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 4,3 cm            |
| Peso:                     | 1,80 kg   |

#### **PSSO WISE Bodypack 638-668MHz**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tipo:                    | Trasmettitore tascabile  |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC  |
| Pila:                    | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                 |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz  |
| Gain:                    | -32 dB a +4 dB   |
| Massima:                 | Fino a 60m a vista   |
| Banda di frequenza:      | UHF 638 - 668 MHz  |
| Potenza di uscita RF:    | 50 mW; 30 mW; 10 mW  |
| Modulazione:             | FM   |
| Tipo di display:         | Multicolore Schermo LCD  |
| Controlli:               | Menu, Pulsanti di navigazione                                      |
| Collegamenti:            | Microfono via 1 x Mini XLR (F) a 3 poli 5 V                        |
| Codice colore:           | Indicatore di colore e nome regolabili                             |
| Interruttore:            | Interruttori di accensione/spegnimento;<br>interruttore silenzioso |
| Materiale:               | Metallo  |
| Colore:                  | Grigio   |
| Misure:                  | Larghezza: 7 cm<br>Profondità: 3 cm<br>Altezza: 13 cm              |
| Peso:                    | 0,19 kg  |

#### **PSSO WISE Headset for Bodypack**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo:                    | Microfono ad archetto |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC              |
| Lunghezza cavo:          | 1,5 m                 |
| Tipo di capsula:         | Elettrete             |
| Direttività:             | Di forma sferica      |
| Intervallo di frequenza: | 100 - 20000 Hz        |
| Rapporto segnale-rumore: | >58 dB                |
| Sensibilità:             | -45 dB                |
| Impedenza:               | 1 kOhm<br>1000 Ohm    |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Collegamenti: | Mini XLR (F) a 3 poli |
| Materiale:    | Metallo               |
| Colore:       | Color pelle           |
| Misure:       | Diametro: Ø 0,35 cm   |
| Peso:         | 0,02 kg               |

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **1 x PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz**

1 x ricevitore  
1 x alimentatore esterno  
1 x adattatore  
3 x Antenna  
3 x Staffa di montaggio  
9 x viti  
4 x piede  
1 x cavi jack  
1 x cavi adattatori  
1 x Supporto  
1 x paravento  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
2 x Pila

#### **1 x PSSO WISE Bodypack 638-668MHz**

1 x Trasmettitore  
2 x Antenna  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

#### **1 x PSSO WISE Headset for Bodypack**

1 x microfono  
1 x paravento  
1 x Clip di fissaggio