

FUTURELIGHT WDS-CRMX TX IP Transceiver DMX senza fili da esterno

Ricetrasmittitore radio DMX resistente agli agenti atmosferici, IP65

Art.n.: 51834031

GTIN: 4026397721942



Features :

- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Collegamento alla rete bloccabile (IP T-Con)
- Controllabile via W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio
- Portata fino a 600m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Fino a 10 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Con staffa omega
- Schermo OLED
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397721942

Peso : 1,55 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 1,6 W

Grado di protezione: IP65

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Attivazione:	W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio
Massima:	Fino a 600m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 10 Trasmettitore
Guadagno dell'antenna:	5 dBi
Modulazione:	GFSK
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
LED di stato:	DMX, Indicatore di livello
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 17,3 cm Larghezza: 15,6 cm Altezza: 9,2 cm
Peso:	1,30 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x dichiarazione di conformità