

## H-31 Radiomicrofono per sistema HR-31S

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

**Art.n.: 13055201**  
GTIN: 4026397537017



## H-31 Radiomicrofono per sistema HR-31S

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

**Art.n.: 13055201**  
GTIN: 4026397537017

### Features :

---

- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- 731-790 MHz (con registrazione obbligatoria in D) è bloccabile e offre 244 frequenze fisse (10 banchi di canali con un massimo di 25 canali ciascuno)
- 823-832 MHz (senza registrazione in D) offre 48 frequenze fisse (8 banchi di canali con un massimo di 7 canali ciascuno)
- 292 frequenze liberamente selezionabili con incrementi di 25 kHz all'interno della larghezza di banda di commutazione di 68 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 80m a vista