

OMNITRONIC EM-280 Mixer per l'intrattenimento

Mixer stereo a 8 canali con 2 uscite di zona regolabili, 19"

Art.n.: 10007097

GTIN: 4026397714340



Features :

- 1 ingresso microfono XLR aggiuntivo con regolatore di livello nel canale 1
- Livello di ingresso nominale commutabile tra +4dBu e -10 dBV
- Indicatori di segnale e sovraccarico in ogni canale
- Indicatori di livello stereo a 4 cifre in entrambi i bus di uscita
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; club/scuole di danza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714340

Peso : 3,65 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>92 dB line >65 dB microfono
Distorsione armonica totale:	Line <0,9 % a 1 kHz
Gain:	Mic/line 18 dB

Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Interruttore Groundlift
LED di stato:	Power, Indicatore del livello master, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 8 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Uscita: AUX via 1 x Jack da 6,3 mm (sim.) Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Mono + Stereo with interruttore Mic-Line via XLR o jack, channel control via manopola, interruttore pre-post, Regolatore del guadagno Canale di ingresso: 7 x Stereo via jack, channel control via manopola, interruttore pre-post Ingresso bus master: 2 x Stereo via jack, interruttore master di routing bus Uscita master: 2 x Mono + Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, Interruttore stereo mono Uscita bus master: 1 x Stereo via jack Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola, interruttore master di routing bus
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 28,0 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	3,06 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavo RCA