

OMNITRONIC MRS-502USB Recording Mixer

Mini audio mixer with USB interface

Art.n.: 10040270

GTIN: 4026397513875



Features :

- L'interfaccia audio USB integrata permette la registrazione e la riproduzione tramite computer (PC e Mac)
 - Full duplex USB port allows simultaneous recording and playback
 - 1 mono input channel with gain control, 2-band EQ and pan control, clip LED
 - 1 stereo input channel with level control, 2-band EQ and balance control
 - Ingresso e uscita nastro
 - 3.5 mm stereo master output
 - Uscita cuffie regolabile
 - +20 V phantom power, permanent
 - LED a clip
 - Rugged, compact metal housing
- mixer**
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397513875

Peso : 0,65 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	2,50 W
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>81 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Tensione virtuale:	20 V DC
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente

LED di stato:	Clip, power
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo 0,15 V Ingresso: line via 1 x RCA stereo 0,42 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 2 V Uscita: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso 6 V Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso 2 V
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno, regolatore panoramico Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-USB via RCA o USB, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ 80Hz/12kHz, Manopola di bilanciamento Uscita master: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Collegamento USB:	USB 2.0, type B
Misure:	Larghezza: 10,3 cm Profondità: 14,8 cm Altezza: 4,7 cm
Peso:	0,53 kg
Alimentazione elettrica:	5V 500 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo B cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Contenuto della confezione:

1 x mixer
 1 x alimentatore esterno
 1 x Cavo USB
 1 x Manuale d'uso