

OMNITRONIC MRS-1002USB Recording Mixer

Compact audio mixer with 10 inputs and USB interface

Art.n.: 10040271

GTIN: 4026397513882



Features :

- L'interfaccia audio USB integrata permette la registrazione e la riproduzione tramite computer (PC e Mac)
- Full duplex USB port allows simultaneous recording and playback
- 2 mono input channels with gain control, 3-way EQ and pan control
- 4 stereo input channels with 3-way EQ and balance control
- Ingresso e uscita nastro
- Uscite separate per main mix e control room
- Uscita cuffie regolabile
- Tensione virtuale +48 V, commutabile centralmente
- Precise 4-digit stereo LED level meter
- Rugged, compact metal housing
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397513882

Peso : 2,23 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz 17V
Potenza totale installata:	27,00 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>74 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Controlli:	Interruttore di tensione virtuale
LED di stato:	Power, clip, Indicatore del livello master, Tensione virtuale
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: microfono via 2 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 4 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: Stereo via 1 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x Versione da incasso USB B (F) Ingresso: AUX returns via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Master via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: control Room via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: AUX sends via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola, regolatore a 3 bande EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz, 1 Send/AUX, Regolatore del guadagno, regolatore panoramico Canale di ingresso: 2 x Stereo via jack, channel control via manopola, regolatore a 3 bande EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz, 1 Send/AUX, Manopola di bilanciamento Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, interruttore master di routing bus Uscita master: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Collegamento USB:	USB 2.0, type B
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 18,9 cm Profondità: 26 cm Altezza: 7,2 cm
Peso:	2,02 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
 1 x alimentatore esterno
 1 x mixer
 1 x Cavo USB