

OMNITRONIC ZD-160B Distributore di zona

Pratico distributore con 1 ingresso e 6 uscite

Art.n.: 10304106

GTIN: 4026397663716



Features :

- Estende ogni mixer con uscite aggiuntive
- 1 ingresso stereo XLR
- 6 uscite stereo a zona tramite prese XLR
- Ogni zona con controllo del volume e commutazione mono
- Indicatore LED per ingresso segnale e modalità mono/stereo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397663716

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	7 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>69 dB
Distorsione armonica totale:	<0,2 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 45,1 kOhm Uscita: 125 Ohm
Gain:	15 dB

Livello massimo:	Ingresso: +9 dBV Uscita: +22 dB
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,6 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,33 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso