

OMNITRONIC LH-051 Adattatore di alimentazione Dual Phantom

Tensione virtuale per 2 microfoni

Art.n.: 10355051

GTIN: 4026397318579



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

It is a little helper and the ideal accessory for your mixer and supplies the microphones with 12 and 48 volts respectively. Inputs and outputs of the LH-051 are realized with balanced XLR connectors and the operation runs via 2 x 9 V block battery or optional power unit.

Features :

- Adattatore di alimentazione phantom per microfoni a condensatore o a elettronici
- Tensione di alimentazione virtuale +12/+48 V selezionabile
- Integrazione ideale per mixer senza tensione virtuale
- Ingressi e uscite tramite connettori XLR bilanciati
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	12V
Piedinatura:	Interno -/esterno +
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (opzionale)
	Pila/Batteria ricaricabile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397318579

Peso : 0,75 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.09 m

Pila:	2 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Tensione virtuale:	12 V DC o 24 V DC
Impedenza:	Ingresso: 600 Ohm Uscita: 600 Ohm
Misure:	Larghezza: 14,3 cm Profondità: 9,3 cm Altezza: 4,5 cm
Peso:	0,59 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
2 x Pila
4 x piede