

OMNITRONIC LH-060 PRO Dual DI-Box passivo

Diffusore/Splitter DI passivo a 2 canali, argento

Art.n.: 10355060

GTIN: 4026397194890



Prezzo di listino: 89.13 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 ingressi di segnale a elevata impedenza tramite prese combinate (XLR/Jack da 6,3 mm)
- 2 uscite XLR a bassa impedenza
- Converte 2 segnali di linea separati e asimmetrici (ad es. lettori CD, strumenti) in 2 segnali di uscita XLR simmetrici, per il collegamento a un mixer
- Commutabile in modalità split (il segnale viene trasmesso dall'ingresso 2 a entrambe le uscite)
- Attenuazione di ingresso commutabile: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- I cavi possono essere fatti passare sotto l'alloggiamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397194890

Peso : 0,82 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Intervallo di frequenza:	15 - 30000 Hz
Impedenza:	Ingresso: 50 kOhm Uscita: 600 Ohm
Attenuazione d'ingresso:	0 dB, -20 dB, -40 dB; commutabile
Colore della custodia:	Argento
Controlli:	Interruttore Groundlift
Collegamenti:	Ingresso: 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli

Livello massimo:	Uscita: +6 dBu
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 13 cm Altezza: 6 cm
Peso:	0,65 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso