

OMNITRONIC DJP-900P Class D Amplifier

Amplificatore mixer stereo compatto con lettore + Bluetooth, 2 x 460 W RMS (4 Ohm)

Art.n.: 10451603

GTIN: 4026397641110



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- For quick-access music playback control in restaurants, fitness studios, retail locations etc.
 - Built-in audio player with Bluetooth receiver
 - Extremely low weight and height due to integrated switch mode power supply
 - 2 operating modes can be selected (stereo or bridge/100V)
 - Speaker switch-on delay and auto limiters
 - 1 mono microphone input with volume control on the front panel
 - Audio source selector
 - Extensive protective circuits
 - Rugged steel chassis with aluminum front panel
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Custodia per mixer
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- audioplayer**
- Controllabile via Bluetooth
 - Bluetooth: Portata fino a 10m
 - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397641110

Peso : 2,95 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	140 W 1/8 Power
Potenza in uscita:	2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm)

	Massimo 260 W Massimo 900 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Impedenza:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA tecnica 100 V
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , sim.
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>14 V/μs
Fattore di smorzamento:	>300
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolazione del suono, Regolatore volume, Selettore modale (Stereo/Bridge/100 V)
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; Tensione continua; VHF
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: Altoparlante via 1 x terminale a vite Uscita: rec. via 1 x RCA stereo
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo
Sensibilità di ingresso:	1 V
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 24,1 cm Profondità: 25,6 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,54 kg
Attivazione:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Formato musicale:	MP3, WMA; WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 16/32)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

2 x Staffa di montaggio