

## OMNITRONIC DJP-604 amplificatore di potenza a 4 canali in classe D

Amplificatore di classe D a 4 canali in custodia da 9,5", 4 x 150 W/4 Ohm, 4 x 80 W/8 Ohm

Art.n.: 10451606

GTIN: 4026397702422



### Features :

- Ingressi accoppiabili per una configurazione flessibile
- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- Regolatore di livello per canale
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Custodia per mixer
- Incl. mounting brackets for single and dual rack installation or wall mounting
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397702422

Peso : 2,84 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata: | 185 W 1/8 Power                                                                                                                                        |
| Potenza in uscita:         | 4 x 150 W RMS (4 Ohm)<br>4 x 80 W RMS (8 Ohm)                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza:   | 20 - 20,000 Hz                                                                                                                                         |
| Rapporto segnale-rumore:   | >105 dB                                                                                                                                                |
| Impedenza:                 | Ingresso: 20 kOhm , sim.                                                                                                                               |

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Ingresso: 10 kOhm , non sim.                                                           |
| Colore della custodia:    | Nero                                                                                   |
| Commutazione:             | Class D                                                                                |
| Tempi di salita:          | 20 V/ $\mu$ s                                                                          |
| Fattore di smorzamento:   | >300                                                                                   |
| Controlli:                | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale                                  |
| Circuito di protezione:   | Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; VHF; Tensione continua  |
| LED di stato:             | Power, Segnale, clip                                                                   |
| Collegamenti:             | Ingresso: line via 4 x morsetto a vite<br>Uscita: Altoparlante via 4 x morsetto a vite |
| Materiale:                | Metallo                                                                                |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile                        |
| Misure:                   | Larghezza: 21,4 cm<br>Profondità: 26,5 cm<br>Altezza: 4,4 cm                           |
| Peso:                     | 2,46 kg                                                                                |

### Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso  
 1 x Amplificatori  
 4 x piede  
 6 x angolo  
 8 x viti  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione