

OMNITRONIC DRS-95 Internet Radio with DAB+ and Bluetooth

Radio Internet con sintonizzatore DAB+/FM, Bluetooth e supporto UPnP/DLNA

Art.n.: 11045017

GTIN: 4026397747584



Features :

- Accesso a migliaia di stazioni radio e podcast in tutto il mondo
- Ricerca dei canali per genere, nome del canale, posizione
- Connessione di rete tramite Wi-Fi o presa LAN
- Ricezione della radio FM e DAB+ senza rumore
- Supporta UPnP e DLNA per lo streaming multimediale di file condivisi in rete
- Facile da usare tramite jog dial
- Diverse impostazioni di equalizzazione
- Commutazione dell'ora legale/invernale
- Timer di spegnimento e funzione sveglia
- Uscite digitali e analogiche per amplificatori esterni o altoparlanti attivi
- Multicolore Schermo TFT
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth; interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; Wi-Fi
- Telecomando IR: Portata fino a 10m
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- Custodia per mixer
- Incl. mounting brackets for single and dual rack installation or wall mounting
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397747584

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata:	Massimo 6 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile da sostituire
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Protocolli di sicurezza: WEP/WPA/WPA2
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth; interruttore di accensione/spengimento sul dispositivo; Wi-Fi
Bluetooth:	Versione: 4,2 + BR/EDR
Audioplayer:	Sintonizzatore FM + radio Internet + BT + DAB+
Massima:	Telecomando IR: fino a 10m Bluetooth: fino a 20m
Deviazione della portante:	2,4 MHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174.928-239.200 MHz
Controlli:	Interruttore di rete, Encoder, Pulsanti di navigazione, Menu, Regolazione del suono; Interruttore sorgente, audioplayer
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (M) Ingresso: Antenna via 1 x SMA (M) Ingresso: connessione di rete via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F) versione da incasso Uscita: ottica via 1 x toslink
Equalizzatore:	Regolazione del suono
Formato musicale:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 4,40 cm
Peso:	1,70 kg
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Micro (AAA) (non in dotazione)
Peso:	0,055 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Antenna
 1 x telecomando
 1 x cavo RCA
 5 x angolo
 4 x viti

1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità