

RELACART UD-1 UHF Microfono a collo di cigno per WAM-402

Microfono a collo di cigno UHF per modello WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.n.: 13055227

GTIN: 4026397650662



Prezzo di listino: 177.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Microfono a collo di cigno UHF con tecnologia PLL
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Regolatore di guadagno e interruttore low-cut
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 60m
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Fino a 8 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397650662

Peso : 1,30 kg

Lunghezza : 0.12 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Tipo:	Microfono a collo di cigno
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Condensatore
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Low cut:	120Hz, commutabile
Gain:	Ingresso: ± 10 dB

Massima:	Fino a 60m
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,0005 %
Sistema parallelo:	Massima 8 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo LCD
Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale
Controlli:	Interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Collegamenti:	Ingresso: microfono via XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; Interruttore low-cut
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 11,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 48,5 cm
Peso:	0,83 kg

Contenuto della confezione:

1 x microfono
 1 x paravento
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità