

OMNITRONIC DAD Modulo di ricezione

Art.n.: 13106966

Modulo di ricezione per frequenze UHF (microfono, trasmettitore tascabile + modulo di collegamento audio)

GTIN: 4026397680089



Features :

- Per l'installazione nell'alloggiamento del ricevitore a 4 canali DAD-4RX
- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Per la costruzione di linee radio audio con il modulo di trasmissione DAD e altri componenti
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- LED per il segnale di supporto e audio
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397680089

Peso : 0,18 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	12V DC 170 mA
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	-95 dB
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz

Stabilità della frequenza:	± 0,001 %
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume, Interruttore squelch
LED di stato:	Power, Segnale, Indicatore di livello
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,09 kg

Contenuto della confezione:

1 x ricevitore
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità