

# OMNITRONIC Set MOM-10BT4 Receiver module + Bodypack transmitter + Lavalier microphone

GTIN:



## Features :

## Logistica

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module

Modulo di ricezione per frequenze UHF (microfono, trasmettitore tascabile + modulo di collegamento audio)

- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Up to 4 receiving modules can be retrofitted
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- LEDs for power, carrier and audio signals
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Bodypack Transmitter

Bodypack transmitter with 16 UHF frequencies (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Regolatore di guadagno per l'impostazione della sensibilità
- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Clip per cintura
- Microfono ad archetto e microfono a cravatta disponibili come accessori
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Microfono Lavalier

Microfono a cravatta nero e poco appariscente

- Da fissare alla cravatta, alla camicia o al colletto dell'utente
- Peso leggero
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

#### Dati tecnici :

Peso: 0,22 kg

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                |
| Alimentazione elettrica:     | 12V DC 150 mA                                             |
| Intervallo di frequenza:     | 50 - 15000 Hz                                             |
| Rapporto segnale-rumore:     | >80 dB                                                    |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz                                            |
| Sensibilità:                 | -95 dB                                                    |
| Massima:                     | Fino a 30m a vista                                        |
| Banda di frequenza:          | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                      |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,01 %                                                  |
| Selezione frequenza:         | 16 frequenze commutabili                                  |
| Controlli:                   | Selettore di frequenza, Regolatore volume                 |
| Misure:                      | Larghezza: 7,1 cm<br>Profondità: 13,9 cm<br>Altezza: 3 cm |
| Peso:                        | 0,09 kg                                                   |

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Bodypack Transmitter

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo:                      | Trasmettitore tascabile                   |
| Alimentazione elettrica:   | 3V DC                                     |
| Allacciamento elettrico:   | Pila/Batteria ricaricabile                |
| Pila:                      | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)        |
| Massima:                   | Fino a 30m a vista                        |
| Banda di frequenza:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz      |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,01 %                                  |
| Potenza di uscita RF:      | 10 mW                                     |
| Selezione frequenza:       | 16 frequenze commutabili                  |
| Tipo connettore:           | Mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli |
| Tipo di display:           | Schermo LCD                               |

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Visualizzazione sul display: | Canale , Indicatore del livello di carica                   |
| Interruttore:                | Interruttori di accensione/spegnimento                      |
| Materiale:                   | Plastica                                                    |
| Misure:                      | Larghezza: 6,6 cm<br>Profondità: 2,2 cm<br>Altezza: 10,8 cm |
| Peso:                        | 0,10 kg                                                     |

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Microfono Lavalier

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                       | Microfono lavalier                                                 |
| Alimentazione elettrica:    | 1,5-10V DC                                                         |
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini XLR (F) a 3 poli |
| Lunghezza cavo:             | 1 m                                                                |
| Tipo di capsula:            | Condensatore                                                       |
| Direttività:                | Cardioide                                                          |
| Intervallo di frequenza:    | 50 - 20000 Hz                                                      |
| Sensibilità:                | -37 dB                                                             |
| Pressione acustica massima: | 120 dB                                                             |
| Materiale:                  | Metallo                                                            |
| Colore:                     | Nero                                                               |
| Peso:                       | 0,03 kg                                                            |

#### Contenuto della confezione:

##### 1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module

1 x ricevitore  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

##### 1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Bodypack Transmitter

1 x Trasmettitore  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

##### 1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Microfono Lavalier

1 x microfono