

OMNITRONIC Set sistema PA attivo COMBO-160BT + set di radiomicrofoni USB UWM-2HH

Sistema audio portatile da 160 W con Bluetooth con set di radiomicrofoni compatibili

GTIN: 4026397066425



Features :

- Sistema PA portatile all-in-one per applicazioni mobili live e DJ
- Misceleatore di potenza a 6 canali rimovibile
- Amplificatore Dual Class D (2 x 80 W RMS)
- 2 altoparlanti a gamma completa, ciascuno con woofer da 20 cm e tweeter da 25 mm, sistema Bass reflex e flangia per il montaggio su treppiede
- 2 ingressi mono Mic/Line con EQ a 2 bande e riverbero regolabile
- Ogni canale con controllo del volume
- Uscita monitor regolabile
- Regolatore master con display limitatore
- Dongle USB UWM-2HH disponibile come accessorio per il funzionamento con 2 radiomicrofoni
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- With Vano accessori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivi/palestre
- <p>OMNITRONIC UWM-2HH Set di radiomicrofoni USB con due microfoni portatili
- **Set di accessori per prodotti Omnitronic compatibili**
- Funzionamento a frequenze fisse UHF
- Accoppiamento automatico
- Portata fino a 30m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397066425

Peso : 23,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.65 m

Dati tecnici :

Peso:	16,83 kg
-------	----------

OMNITRONIC COMBO-160BT Sistema PA attivo

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Capacità di carico:	Nominale: 2x 80W RMS
Attivazione:	Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Commutazione:	Class D Biamp
Collegamenti:	Ingresso: microfono via USB A (F) versione da incasso Ingresso: mic/line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo
Canali:	, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ ± 6 dB con 70Hz/13kHz
Livello massimo:	Ingresso: microfono -14 dBu
Collegamento USB:	1 x type A
Misure:	Larghezza: 67 cm Profondità: 31 cm Altezza: 46 cm
Peso:	16,50 kg
Altoparlante:	1 x 8" Woofer 1" Tromba
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 26 cm Altezza: 46 cm
Peso:	5,85 kg

OMNITRONIC UWM-2HH Set di radiomicrofoni USB con due microfoni portatili

Tipo:	Set senza fili completo
Massima:	Fino a 30m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	$\pm 0,01$ %

Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Peso:	0,33 kg
Alimentazione elettrica:	5V DC 500 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo A
LED di stato:	Segnale
Materiale:	Plastica
Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 3,1 cm Altezza: 1,3 cm
Peso:	0,02 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Deviazione della portante:	863,3 MHz; 865 MHz
Codice colore:	CH A= blu, CH B= arancione,
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,170 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC COMBO-160BT Sistema PA attivo

1 x Amplificatori
 2 x Altoparlante
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x cavi jack
 1 x telecomando
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC UWM-2HH Set di radiomicrofoni USB con due microfoni portatili

1 x ricevitore
 2 x microfono
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità