

PSSO Set WISE ONE + Con. wireless microphone 518-548MHz

License-free true diversity wireless receiver incl. microphone with PLL multifrequency transmitter

Art.n.: 20000764

GTIN: 4026397685329

**L'articolo non è più disponibile.****Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 518 - 548 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivapalestre; Concerti/FOH's
- <p>PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 518-548MHz
- **Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL**
- Microfono portatile a condensatore con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento in alluminio robusto ed ergonomico

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685329

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.27 m

- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m a vista
- Multicolore Schermo LCD

Dati tecnici :

Peso: 2,20 kg

PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 518-548MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 800 mA
Potenza totale installata:	4 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Gain:	Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 518 - 548 MHz
Diversity:	True Diversity
Sistema parallelo:	Massima 26 Trasmettitore in 3 bande
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	100 frequenze commutabili In 10 groups Frequenze scansionabili automaticamente
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack

Interruttore:	Interruttore low-cut
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	1,80 kg

PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 518-548MHz

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF
Potenza di uscita RF:	10 mW; 30 mW; 50 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Menu, Pulsanti di navigazione
Codice colore:	Indicatore di colore e nome regolabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,40 kg

Contenuto della confezione:

1 x PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 518-548MHz

1 x ricevitore
 1 x alimentatore esterno
 1 x adattatore
 3 x Antenna
 3 x Staffa di montaggio
 9 x viti
 4 x piede
 1 x cavi jack
 1 x cavi adattatori
 1 x Supporto
 1 x paravento
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 2 x Pila

1 x PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 518-548MHz

1 x microfono

1 x borsa

1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità