

PSSO Set WISE TWO + 2x Con. wireless microphone 518-548MHz

License-free true diversity wireless receiver incl. 2x microphone with PLL multifrequency transmitter

Art.n.: 20000765

GTIN: 4026397685336

**L'articolo non è più disponibile.****Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
 - Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
 - Adatto per grandi impianti multicanale
 - 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
 - ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
 - Impostazione automatica della frequenza
 - La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
 - Jog dial multifunzionale per la guida del menu
 - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
 - Commutazione mic/line
 - 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
 - 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
 - Portata fino a 60m a vista
 - UHF 518 - 548 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
 - Multicolore Schermo LCD
 - Firmware aggiornabile
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivapalestre; Concerti/FOH's
 - <p>PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 518-548MHz
- Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL**
- Microfono portatile a condensatore con tecnologia UHF PLL
 - Alloggiamento in alluminio robusto ed ergonomico

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685336

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m a vista
- Multicolore Schermo LCD

Dati tecnici :

Peso: 3,72 kg

PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 518-548MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 1500 mA
Potenza totale installata:	8 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Gain:	Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 518 - 548 MHz
Diversity:	True Diversity
Sistema parallelo:	Massima 26 Trasmettitore in 3 bande
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	100 frequenze commutabili In 10 groups Frequenze scansionabili automaticamente
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: per collegamento a cascata via 2 x BNC (F)

Canali:	Canale del microfono: 2 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack
Interruttore:	Interruttore low-cut
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	2,91 kg

PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 518-548MHz

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF
Potenza di uscita RF:	10 mW; 30 mW; 50 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Menu, Pulsanti di navigazione
Codice colore:	Indicatore di colore e nome regolabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,40 kg

Contenuto della confezione:

1 x PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 518-548MHz

- 1 x ricevitore
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 3 x Antenna
- 2 x Cavi BNC
- 1 x cavi jack
- 1 x cavi adattatori
- 4 x piede
- 2 x Supporto
- 2 x paravento
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 4 x Pila

2 x PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 518-548MHz

1 x microfono

1 x borsa

1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità