

PSSO Set WISE ONE + BP + cuffia 638-668MHz

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con trasmettitore tascabile e microfono ad archetto

Art.n.: 20000778

GTIN: 4026397685534

**Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
 - Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
 - Adatto per grandi impianti multicanale
 - 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
 - ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
 - Impostazione automatica della frequenza
 - La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
 - Jog dial multifunzionale per la guida del menu
 - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
 - Commutazione mic/line
 - 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
 - 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
 - Portata fino a 60m a vista
 - UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
 - Multicolore Schermo LCD
 - Firmware aggiornabile
 - Custodia per mixer
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivapalestre; Concerti/FOH's
 - <p>PSSO WISE Bodypack 638-668MHz
- Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL**
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
 - Nome utente e colore di visualizzazione modificabili

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685534

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.27 m

- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Multicolore Schermo LCD
- <p>PSSO WISE Headset for Bodypack
- **Microfono ad archetto per trasmettitore tascabile WISE**
- Direttività: Di forma sferica

Dati tecnici :

Peso: 2,01 kg

PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 800 mA
Potenza totale installata:	4 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Gain:	Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 638 - 668 MHz
Diversity:	True Diversity
Sistema parallelo:	Massima 26 Trasmettitore in 3 bande
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	100 frequenze commutabili In 10 groups Frequenze scansionabili automaticamente
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack

Interruttore:	Interruttore low-cut
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	1,80 kg

PSSO WISE Bodypack 638-668MHz

Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	3V DC
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 638 - 668 MHz
Potenza di uscita RF:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulazione:	FM
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Menu, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Microfono via 1 x Mini XLR (F) a 3 poli 5 V
Codice colore:	Indicatore di colore e nome regolabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Materiale:	Metallo
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 7 cm Profondità: 3 cm Altezza: 13 cm
Peso:	0,19 kg

PSSO WISE Headset for Bodypack

Tipo:	Microfono ad archetto
Alimentazione elettrica:	2-10V DC
Lunghezza cavo:	1,5 m
Tipo di capsula:	Elettrete
Direttività:	Di forma sferica
Intervallo di frequenza:	100 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>58 dB
Sensibilità:	-45 dB
Impedenza:	1 kOhm

	1000 Ohm
Collegamenti:	Mini XLR (F) a 3 poli
Materiale:	Metallo
Colore:	Color pelle
Misure:	Diametro: Ø 0,35 cm
Peso:	0,02 kg

Contenuto della confezione:

1 x PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

1 x ricevitore
1 x alimentatore esterno
1 x adattatore
3 x Antenna
3 x Staffa di montaggio
9 x viti
4 x piede
1 x cavi jack
1 x cavi adattatori
1 x Supporto
1 x paravento
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
2 x Pila

1 x PSSO WISE Bodypack 638-668MHz

1 x Trasmettitore
2 x Antenna
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x PSSO WISE Headset for Bodypack

1 x microfono
1 x paravento
1 x Clip di fissaggio