



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED CAT-80 Effetto a fasci luminosi

Effetto a fasci luminosi LED con LED COB da 80 W bianco freddo e ruota Gobo

- 3 diversi assi di movimento
- Specchio sfaccettato rotante all'interno
- Rullo a specchio rotante e girevole
- Crea innumerevoli modelli in movimento nello spazio
- 1 LED 80 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto rullo a specchio; effetto stroboscopico
- Rainbow effect with adjustable speed
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo colorati e aperto
- Può funzionare in modalità 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397728248

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso:	3,60 kg
-------	---------

EUROLITE LED CAT-80 Effetto a fasci luminosi

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 25 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Rainbow effect with adjustable speed
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo colorati e aperto
Canali DMX:	7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo OLED

Misure:	Larghezza: 29,0 cm Profondità: 18,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	3,08 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Dimensioni vano:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	32 cm x 32 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,52 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED CAT-80 Effetto a fasci luminosi

1 x Effetto luce
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR

1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L

1 x borsa