

EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer

Fazer controllabile DMX per un effetto nebbia fine, azionato con fluido convenzionale

Art.n.: 51702057

GTIN: 4026397546972



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Espulsione continua
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Stabile custodia in metallo
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 3 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397546972

Peso : 10,30 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1000 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 226 m³/min
Portata di uscita:	Circa 3 m
Capacità serbatoio:	2,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 43 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	9,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x telecomando
 1 x Trasmettitore
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Filtro
 1 x Pila