

EUROLITE Confetti Shot DMX

Unità di lancio elettrica con controllo DMX per coriandoli e stelle filanti

Art.n.: 51707830

GTIN: 4026397720730



Prezzo di listino: 260.61 €
incl. 19% IVA

Features :

- Lo strumento elettrico può essere utilizzato per caricare coriandoli o stelle filanti
- Adatto per cariche elettriche di 50 e 80 cm di lunghezza
- L'angolo di lancio può essere regolato in modo continuo
- Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397720730
Peso : 2,85 kg
Lunghezza : 0.14 m
Larghezza : 0.21 m
Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso 1 x connettore speciale versione da incasso
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Azionamento:	Elettricamente
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 33 cm Altezza: 16 cm
Peso:	2,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione