

FUTURELIGHT WDR-CRMX RX IP Ricevitore DMX senza fili per esterni

Ricevitore radio DMX resistente agli agenti atmosferici, IP65

Art.n.: 51834032

GTIN: 4026397722550



Features :

- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Collegamento alla rete bloccabile (IP T-Con)
- Controllabile via CRMX by LumenRadio
- Portata fino a 600m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Con staffa omega
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397722550

Peso : 1,55 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	1,6 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Canali DMX:	Ingresso 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso

Attivazione:	CRMX by LumenRadio
Massima:	Fino a 600m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Guadagno dell'antenna:	5 dBi
Modulazione:	GFSK
Sistema di registrazione:	Staffa omega
LED di stato:	DMX; Indicatore di livello
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 17,3 cm Larghezza: 15,6 cm Altezza: 9,2 cm
Peso:	1,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x staffa omega
 1 x dichiarazione di conformità