

EUROLITE freeDMX PRO 512 Wi-Fi Interface

Interfaccia DMX Wi-Fi per app e programmi come Light Captain

Art.n.: 51860131

GTIN: 4026397696592



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Interfaccia DMX Wi-Fi per il controllo dell'illuminazione wireless dal tuo tablet o PC
- Riceve i segnali di controllo attraverso la rete e li trasmette tramite cavo alla catena DMX
- Compatibile con dispositivi iOS e Android
- La Fixture Library delle app disponibili online è costantemente aggiornata e contiene già oltre 300 dispositivi di Eurolite e Futurelight: è possibile creare facilmente nuovi profili di dispositivi tramite l'editor
- Controllabile via DMX; Light'J app; Wi-Fi; Light Captain App; QuickDMX via USB (opzionale)
- Configurazione tramite server web integrato
- Modalità access point e infrastruttura
- Internal memory for 1 DMX scene
- Possibilità di levigatura DMX e modalità di fusione
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Staffe di fissaggio disponibili come accessori per il montaggio su rack, su tavolo e su traversa
- Portata fino a 60m all'aperto
- Portata fino a 30m in edifici
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Multicolore Schermo TFT
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- The device can be connected via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso to the PC in connection with ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; noleggiatore; video e fotografia

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696592

Peso : 0,83 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso, 10 Mbit/s Standard: IEEE 802.3u
Attivazione:	DMX; Light´J app; Wi-Fi; Light Captain App; QuickDMX via USB (opzionale)
Massima:	Fino a 60m all'aperto Fino a 30m in edifici
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Guadagno dell'antenna:	2 dBi
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Collegamento USB:	Type C, 1 A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
PC connect:	Ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 8 cm Altezza: 4,1 cm
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB
1 x Manuale d'uso
1 x Antenna