

EUROLITE FD-6 +1 Pannello dimmer DMX

Basic DMX controller for 6 channels with master fader

Art.n.: 70063802

GTIN: 4026397568035



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Semplice controller DMX per un comodo controllo dei dispositivi a effetto luminoso con interfaccia DMX512 (ad es. proiettori e dimmer)
- 6 fader a canale per l'impostazione del valore DMX
- 1 fader master
- Design compatto
- Può inviare fino a 6 canali DMX
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397568035

Peso : 1,10 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC
Potenza totale installata:	1,8 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile possibile

Pila:	1 x 9.0 V E block (non in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 6
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Colore della custodia:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 6 cm
Peso:	0,96 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno