

EUROLITE FD-32+1 Pannello dimmer DMX

Basic DMX controller for 32 channels with master fader

Art.n.: 70063830

GTIN: 4026397617009



Features :

- Semplice controller DMX per un comodo controllo dei dispositivi a effetto luminoso con interfaccia DMX512 (ad es. proiettori e dimmer)
- Facile da collegare e utilizzare senza una complessa programmazione
- 8 fader a canale per l'impostazione del valore DMX in 4 gruppi
- 1 fader master
- Design compatto
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Può inviare fino a 32 canali DMX
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397617009
Peso : 1,20 kg
Lunghezza : 0.34 m
Larghezza : 0.17 m
Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC
Potenza totale installata:	1,0 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Pila:	1 x 9.0 V E block (non in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 32
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 23 cm Altezza: 6,5 cm
Peso:	0,98 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno